



2 x 40 W solidnej
mocy wzmacniacza,
4 Ω



Układ
wzmacniacza
klasy AB



Wejście Moving
Magnet Phono
do podłączenia
gramofonu



Wysoki prąd
zasilacz



Wyposażony w
pilota zdalnego
sterowania

Wzmacniacz zintegrowany A8 oferuje doskonałe połączenie mocy i wydajności wszystkim miłośnikom muzyki, którzy chcą podnieść poziom swoich wrażeń podczas odsłuchów.

Zbudowany w oparciu o produkowany przez Rotela wysokoprądowy transformator toroidalny, model A8 dostarcza 40 W mocy na kanał w klasie AB przy 4 omach. Wysokowydajne tranzystory wyjściowe zapewniają, że energia głębokiego basu jest kontrolowana z najwyższą precyzją, a wszystko przy jednoczesnym zachowaniu równowagi na każdym poziomie głośności.

Model A8 ma trzy stereofoniczne wejścia liniowe RCA, które pozwalają na podłączenie różnorodnych źródeł analogowych. Urządzenie wyposażono ponadto w wejście gramofonowe i przedwzmacniacz gramofonowy kompatybilny z odtwarzaczami płyt winylowych wyposażonymi we wkładki typu MM (ang. Moving Magnet). Na przednim panelu nie zabrakło wyjścia słuchawkowego jack 3,5 mm.

Dołączony do zestawu pilot na podczerwień pozwala na precyzyjną obsługę wzmacniacza, w tym m.in. na płynną regulację poziomu głośności i łatwy wybórżądanego wejścia audio. Pilot jest kompatybilny również z odtwarzaczami CD firmy Rotel.

Użytkownik może dopasować do własnych preferencji kolor podświetlenia pierścienia LED-owego wokół pokrętki głośności oraz kolorystykę diod LED umieszczonych nad przyciskami wyboru źródła. Do wyboru są cztery kolory doskonale pasujące do każdego otoczenia: czerwony, zielony, niebieski i fioletowy.

Regulatory tonów niskich i wysokich oraz balansu dostępne na panelu przednim pozwalają spersonalizować wrażenia odsłuchowe.

5-drożne terminale głośnikowe na tylnym panelu zapewniają możliwie najwyższą elastyczność instalacji i połączenia z kolumnami głośnikowymi.

Dostępny zarówno w stylowej czerni, jak i wyrafinowanym srebrnym odcieniu model A8 łączy w sobie moc, wszechstronność i elegancję.



SPECYFIKACJA

Moc Wyjściowa	30 W / kanał (8 Ω) 40 W / kanał (4 Ω)	Wymagania Dotyczące Zasilania	
		USA	120 V, 60 Hz
		Europe	230 V, 50 Hz
Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne	< 0.03%	Pobór Moc	110 W
Zniekształcenia Intermodulacyjne (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0.03%	Pobór MoCY w Trybie Czuwania	< 0.5 W
Pasmo Przenoszenia		BTU (4 Ω, 1/8th mocy)	340 BTU/h
Wejście phono	20 Hz - 20 kHz, -0.5 dB, +0 dB	Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)	430 x 73 x 347 mm
Wejścia sygnału liniowego	10 Hz - 100 kHz, -0.5 dB, +0 dB		17" x 2 7/8" x 13 5/8"
Współczynnik Tłumienia (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω)	80	Wysokość Panelu Przedniego	60 mm / 2 3/8".
Czułość Wejściowa/Impedancja		Waga Netto	5.8 kg, 12.8 lbs.
Wejście phono	2.5 mV / 40k Ω	Kolor Wykończenia	Srebrny i Czarny
Wejścia sygnału liniowego	180 mV / 60k Ω		
Przebieżenie Wejściowe			
Wejście phono	50 mV		
Wejścia sygnału liniowego	4 V		
Regulacja barwy dźwięku — Bass / Treble	± 6 dB w zakresie 100 Hz / 10 kHz		
Współczynnik Sygnał/Szum (IHF "A" ważony)			
Wejście phono	80 dB		
Wejścia sygnału liniowego	90 dB (Maks)		
Wejścia sygnału liniowego	102 dB (Mój)		